



CASCA BLUETOOTH ARGO

TLL511241- Manual de utilizare



Specificatii tehnice

Versiune Bluetooth: v5.0

Raza de actiune wireless: 10 m

Frecventa de raspuns: 2.4GHz, Clasa 2

Profile suportate: HFP1.6, HSP, Notificari vocale, A2DP, AVRCP, monitorizare nivel baterie iOS

Tehnologie multipoint: Conectare simultana la doua telefoane, posibilitate de raspuns de pe ambele telefoane

Autonomie vorbire: Pana la 6 ore

Autonomie muzica: Pana la 5.5 ore

Autonomie standby: Pana la 135 ore

Timp incarcare: 2 ore

Nume conectare Bluetooth: Tellur Argo

Dimensiuni produs: 60 x 11 x 21mm

Greutate produs: 7g

Ghid de utilizare

Casca este compusa din:

1. Indicator LED (rosu si albastru)
2. Buton multifunctional (BMF)
3. Port incarcare
4. Microfon
5. Casca intraauriculara
6. Intraauriculara din gel

Inainte de prima utilizare, reincarca bateria castii complet.

Pentru detalii despre reincarcare, consulta sectiunea „Reincarcare si baterie” din acest manual. Alege un telefon compatibil sau orice alte dispozitiv cu tehnologie Bluetooth pentru conectare. Gasesti toate informatiile despre conectare in sectiunea „Operatiuni de baza”.

Sfat: Pastreaza casca departe de cardul de credit sau alte dispozitive magnetice de stocare media. In caz contrar, informatiile stocate pe acestea pot fi pierdute din cauza demagnetizarii.

Operatiuni de baza

Pornirea si conectarea:

Pentru a porni casca, apasa lung butonul multifunctional (BMF) pana cand indicatorul LED se aprinde in culoarea albastra. Casca va emite o notificare vocala „Power on”. Casca intra automat in modul conectare si te va notifica printr-o iluminare intermitenta care alterneaza intre albastru – rosu si printr-o notificare vocala „Pairing”.

In cazul in care conectarea cu dispozitivul nu se realizeaza in 180 de secunde, casca se inchide automat, indicatorul LED se aprinde in culoarea rosie si vei auzi o notificare vocala „Power off”.

Conectarea: Porneste functia Bluetooth din dispozitivul tau si cauta numele castii: Tellur Argo. Selecteaza Tellur Argo si introdu, daca dispozitivul o cere, parola 0000 (versiunile de Bluetooth 2.1 sau mai recente nu necesita parola).

Preluarea unui apel: In cazul unui apel in intrare, vei primi o notificare vocala „Incoming call”, urmata de numarul de telefon care te apeleaza. Pentru a raspunde, apasa scurt butonul multifunctional.

Respingerea unui apel: Pentru a respinge un apel, apasa lung BMF si elibereaza butonul cand auzi notificarea sonora.

Incheierea unui apel: In timpul apelului, apasa scurt BMF pentru a incheia conversatia.

Transferul unui apel: In timpul unui apel preluat prin casca, apasa de doua ori BMF pentru a transfera apelul catre difuzorul telefonului. Repeta operatiunea pentru a transfera apelul dinspre telefon catre casca.

Reapelarea ultimului numar: In modul standby, apasa de doua ori BMF pentru a reapela ultimul numar format.

Conectarea la doua dispozitive (multipoint):

Conecteaza casca la dispozitivul/telefonul A urmand pasii descrisi in sectiunea „Conectarea” si, odata conectate, inchide casca si functia Bluetooth de pe telefonul A in acelasi timp. Porneste casca si conecteaz-o cu telefonul B urmand aceiasi pasi. Dupa ce conectarea s-a facut cu succes, porneste functia Bluetooth din telefonul A, iar acesta din urma se va reconecta automat la casca.

Preluarea apelurilor in asteptare:

In timpul unui apel (apel A), daca ai un apel in asteptare (apel B):

1. Apasa BMF o data pentru a inchide apelul A si a prelua apelul B.
2. Apasa lung BMF (3 secunde) pentru a respinge apelul B si a continua conversatia in apelul A.
3. Apasa de doua ori BMF pentru a prelua apelul B si a pune in asteptare apelul A. Apasa BMF o data pentru a inchide apelul B si a scoate apelul A din asteptare.

Inchiderea:

Cand casca este pornita, apasa lung BMF pana cand indicatorul LED se schimba in culoarea rosie si auzi notificarea vocala „Power off”.

Avertizare de deconectare

Atunci cand iesi din raza de actiune Bluetooth a castii, vei auzi o notificare vocala „Disconnected”, urmata de „Pairing”, notificare care anunta intrarea automata a castii in modul conectare.

Reincarcare si baterie

Înainte de a folosi un încărcător pentru a reîncărca bateria castii, asigură-te că specificațiile tehnice ale încărcătorului sunt compatibile cu cele ale castii. Curentul de ieșire recomandat pentru încărcător este DC5V+/-0.25V, iar amperajul recomandat este 100 mA to 500 mA. Un curent de încărcare mai mare decât cel recomandat poate dauna castii.

Avertisment: Folosește, pe cât posibil, doar încărcătorul original al castii. Alte încărcătoare pot contraveni termenelor și condițiilor garanției și pot dauna produsului. Dacă produsul este livrat împreună cu un cablu de încărcare, introdu cablul într-un încărcător certificat sau în portul USB al unui computer pentru a reîncărca bateria castii.

Încărcarea bateriei

Casca încorporează un acumulator care nu poate fi detașat. Nu încerca să scoti acumulatorul din casca. În caz contrar, casca poate fi deteriorată. Dacă nu folosești casca pentru o perioadă mai lungă de timp, păstrează-o într-un loc uscat și bine ventilat și reîncărca bateria o dată la două luni.

1. Dacă LED-ul are culoarea roșie, bateria este descărcată.

Dacă funcționarea castii continuă, aceasta se va închide automat. Pentru a reîncărca bateria, conectează cablul încărcătorului la portul de reîncărcare a castii.

2. Conectează încărcătorul la o priză de curent.

3. În timpul încărcării, indicatorul LED are culoarea roșie.

Dacă încărcarea nu începe, scoate cablul de încărcare din casca și încearcă din nou. Un ciclu complet de încărcare durează până la 2 ore. Odată reîncărcată complet, LED-ul castii își va schimba culoarea din roșu în albastru.

Deconecteaza incarcatorul de la casca si priza.

4.0 baterie incarcata complet are o autonomie de pana la 6 ore de vorbire si pana la 135 de ore de standby. Timpii reali de vorbire si standby variaza in functie de telefon, setari, modul de utilizare si mediul inconjurator.

Depanare

Problema	Cauza	Solutie
Pornirea a esuat	Bateria este descarcata.	Reincarcati bateria castii complet.
	Timpul de apasare a butonului multifunctional a fost prea scurt.	Apasati lung butonul multifunctional.
Reincarcarea a esuat	Cablul de incarcare nu este conectat corespunzator.	Reconectati cablul de incarcare.
Casca nu se regaseste in lista de dispozitive Bluetooth disponibile / conctarea Bluetooth a esuat	Casca nu intra in modul conectare.	Când porniți casca, apăsați MFB suficient de mult pentru a intra automat în modul de asociere.
	Functia Bluetooth a telefonului este in stare de eroare.	Restartati telefonul si repetati pasii de conectare.

Sfaturi

1. Pentru a extinde durata de viață a bateriei, reîncarca acumulatorul castii cel puțin o dată pe lună.
2. Pentru reîncărcare, folosește încărcătorul original al castii. Folosirea unor încărcătoare necalitative poate dauna castii.
3. În timpul folosirii castii, ajustează volumul la un nivel adecvat.
4. NU purta casca în timpul somnului. În caz contrar, casca poate fi deteriorată sau îți poate produce leziuni.
5. La volan, folosește casca Bluetooth în locul telefonului mobil. Folosirea telefonului mobil în timpul condusului este periculoasă pentru tine și cei din jur.
6. Nu păstra casca la îndemână copiilor. Componentele mici ale castii pot conduce la sufocare sau pot produce leziuni.

Informații privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)

(Anexa a manualului de utilizare)



Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și a sănătății umane, în cazul în care nu sunt colectate separat. Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) și este marcat cu un simbol de clasificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), reprezentat grafic în imaginea alăturată.

Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și că ele fac obiectul unei colectări separate. Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, vă recomandăm să aveți în vedere următoarele:

- Materialele și componentele folosite la construcția acestui produs sunt materiale de înaltă calitate, care pot fi refolosite și reciclate.

- Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
- Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
- Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE.

ABN Systems International

-  Str. Marinariilor, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania
-  004.021.233.09.95
-  office@tellur.com
office@abnsystems.ro
-  www.tellur.com



CERTIFICAT DE GARANTIE COMERCIALA SI CONFORMITATE

NR.: /

Client (nume, prenume, domiciliu): _____
Numarul si data facturii fiscale: _____

Denumire produs Cantitate (buc) Identificare (serie sau numar lot)

ADRESA UNITATILOR DE SERVICES.C. ABN SYSTEMS INTERNATIONAL SRL, Bucuresti, str. Marinariilor, nr. 29, Sector 1
Telefon: 021-2330995; 021-2330996; 021-2330997. Fax: 021-2330999/ E-mail:
service@abnsystems.ro

1. Termenul de garantie comerciala acordat este de 24 de luni de la data cumpararii pentru produsele avand durata medie de utilizare de 2 ani. Interventiile de orice fel in perioada de garantie comerciala vor fi efectuate de unitatea de service a SC ABN Systems International SRL din Bucuresti, Str Marinariilor, Nr. 29, Sector 1, Telefon 021-233.09.95; 021-233.09.96; 021-233.09.97; 021-233.09.98; Fax 021-233.09.99 si vor consta in luarea masurilor necesare de intretinere, reparare si respectiv de inlocuire a produsului. Orice reparatie, inlocuire sau intretinere a produsului in perioada de garantie comerciala va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp, care nu va depasi 15 zile calendaristice. Inlocuirea produsului va avea loc doar in masura in care repararea acestuia nu este posibila intr un termen rezonabil sau este excesiv de oneroasa.

2. Prezentul certificat de garantie comerciala este intocmit si eliberat in conformitate cu prevederile Legii 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicata si modificata prin OG 9/2016 si ale OG 21/1992, privind protectia consumatorilor, republicata si modificata.

Drepturile consumatorilor sunt in conformitate cu prevederile Legii 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicata si modificata prin OG 9/2016, OG 21/1992, privind protectia consumatorilor, republicata, astfel cum a fost modificata si completata si toate celelalte acte normative incidente in materie, valabile la data cumpararii. Drepturile consumatorului, prevazute prin lege (inclusiv garantia legala de conformitate prevazuta de art. 2 alin. E din Legea 449/2003) nu sunt afectate de garantia comerciala oferita.

3. Fara a aduce atingere obligatiilor sale legale, vanzatorul garanteaza ca in cazul lipsei conformitatii produsului cu contractul de vanzare-cumparare, consumatorului i se va aduce produsul in stare de conformitate cu contractul de vanzare-cumparare, fara plata, prin reparatie, intretinere sau inlocuire. In masura in care repararea sau inlocuirea produsului este imposibila sau disproporionata, consumatorul are posibilitatea de a solicita reducerea corespunzatoare a pretului sau rezolutiunea contractului, dupa caz, conform prevederilor legale aplicabile. Orice reparare, inlocuire sau intretinere a produsului cauzata de lipsa de conformitate a acestuia cu contractul de vanzare-cumparare va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilite in scris intre consumator si vanzator, si care nu va putea depasi un termen de 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a acelu produs si a prezentat si predat efectiv acel produs catre unitatea de service a SC ABN Systems International SRL din Bucuresti, Str Marinariilor, Nr. 29, Sector 1. In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare perioada pentru care se acorda garantia legala de conformitate este de 2 ani, din momentul cumpararii produsului.

4. Conform dispozitiilor Legii nr. 449/2003, la achizitionarea produsului, vanzatorul are obligatia de a explica modul de instalare, utilizare si intretinere a produsului furnizat. Clientul are obligatia sa verifice integritatea produsului, aspectul exterior si prezenta in ambalaj a accesoriilor prevazute la semnarea inainte de semnarea prezentului certificat de garantie. Orice reclamatie ulterioara referitoare la lipsa de conformitate din punct de vedere estetic sau de integritate exterioara si care ar fi putut fi sesizata la cumparare nu va fi luata in considerare.

Pentru a fi recunoscuta si validata orice lipsa de conformitate a produsului trebuie reclamata in maximum 2 luni de la aparitie dar nu mai tarziu de data expirarii perioadei de garantie. Constatarea lipsei de conformitate si orice interventie va fi efectuata doar de unitatea service a SC ABN Systems International SRL din Bucuresti, Str. Marinariilor, Nr. 29, Sector 1, Telefon 021-233.09.95; 021-233.09.96; 021-233.09.97; 021-233.09.98; Fax 021-233.09.99.

5. Produsul livrat are in componenta subsansamble electronice si mecanice care necesita respectarea cu strictete a conditiilor de manipulare, transport, pastrare, punere in functiune, conectare, exploatare, intretinere si reparatii prevazute in manualul de utilizare. Pentru prevenirea aparitiei oricarui tip de probleme va recomandam ca inainte de folosire si pe toata durata de folosire a produsului sa respectati cu strictete prevederile si instructiunile de utilizare mentionate in documentatia furnizata impreuna cu acesta.

6. Solicitarea acordarii garantiei comerciale trebuie insotita de unul din documentele de mai jos. Lipsa unuia dintre ele poate duce la refuzul acordarii garantiei comerciale pana la prezentarea tuturor cerintelor. Acestea sunt: documente probatorii din care sa rezulte calitatea de consumator a proprietarului (factura fiscala, bon fiscal etc.); prezentul certificat de garantie avand toate rubricile completate; toate accesoriile aferente produsului; ambalaj corespunzator transportului; o descriere scrisa a defectului constat.

Lipsa unuia dintre cele cerute la punctul 6. poate duce la refuzul acordarii garantiei pana la prezentarea documentelor de mai sus.

7. In cazul solicitarii nejustificate de acordare a garantiei ne rezervam dreptul de a cere beneficiarului contravaloarea transportului si manoperei de investigare a produsului reclamat a fi defect.

8. Garantia este valabila numai pe teritoriul Romaniei cu exceptia cazurilor in care exista clauze contractuale specifice.

9. Perioada de garantie comerciala se prelungeste cu termenul scurs de la data reclamantiei pana la data repunerii in functiune a produsului, mentionandu-se acest fapt in certificatul de garantie. In cazul inlocuirii produsului se va emite un nou certificat de garantie.

Pierderea garantiei comerciale

Garantia se pierde la indeplinirea oricarei conditii de mai jos:

1. Ruperea sau deteriorarea sigiliilor sau a etichetelor aplicate pe produse;
2. Nerespectarea de catre consumator a conditiilor de transport, manipulare, pastrare, punere in functiune, instalare, utilizare si intretinere prevazute in documentatia ce insoteste produsul in conditii ce contravin standardelor tehnice din Romania;
3. Deteriorarile produselor cauzate de: socuri, vibratii, praf, fum, substante chimice si toxice, incendii, accidente de orice fel, intemperii, conditii improprii de functionare, conditii de umiditate crescuta, utilizare in zone cu schimbari bruste ale temperaturii, neglijentei in utilizare sau a oricaror altor factori, independent de producator;
4. In cazul in care produsul prezinta urme de contact cu lichid;
5. Nerespectarea parametrilor de alimentare specificati in instructiunile de utilizare (tensiune, impamantare, temperatura, mediu ambient etc.);

6. Folosirea bateriilor sau a altor surse de alimentare sau alte accesorii decat cele aprobate de producator;
7. Modificarea sau interventia asupra produsului a persoanelor neautorizate de catre ABN Systems International;
8. Conectarea cu echipamente ce nu respecta standardele europene obligatorii sau ale caror interfețe de conectare nu sunt compatibile cu cele ale echipamentului vandut;
9. Neefectuarea operatiilor de intretinere recomandate de producator;
10. Folosirea echipamentelor in alt scop sau conditii decat cele specificate in documentatiile care le insotesc;
11. Schimbarea starii originale a produsului prin interventii software/hardware [altele decat cele facute/recomandate de producator sau centrele de service autorizate];
12. Utilizarea echipamentelor in conditii de uzura sau functionare continua peste limitele admise.

TABEL PENTRU MENȚIONAREA REPARATIILOR IN PERIOADA DE GARANTIE

Nr.crt	Data intrarii in service	Data iesirii din service	Defect constat	Operatii efectuate	Prelungire garantie	Semnatura si numele tehnicianului

CLIENT [se completeaza de vanzatorul din magazin]

Nume si Prenume _____

Domiciliul _____

La data vanzarii/cumpararii s-a verificat echipamentul, acesta fiind integru, neprezentand zgarieturi, sau deformari. S-a efectuat proba de functionare, produsul functionand conform specificatiilor tehnice pe care le-am primit si cu care am fost de acord.

S-a verificat continutul prezentului certificat, mi s-au inmanat instructiunile de punere in functiune, utilizare si intretinere in limba romana, accesoriile, si s-a facut instructajul general.

SEMNATURA CLIENT

SEMNATURA SI STAMPILA VANZATORULUI
SEMNATURA SI STAMPILA IMPORTATORULUI

SC ABN SYSTEMS INTERNATIONAL SRL

