



Vox 60 Bluetooth
slúchadlová súprava
TLL511381
Užívateľský manuál

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers and buildings, positioned above the text.

INTO YOUR FUTURE

Technická špecifikácia

Bluetooth verzia: v5.2

Bezdrôtový dosah: až do 10m

Pásmo: 2,4 GHz, Class 2

Podporované profily: A2DP, AVRCP, HFP Viacbodová technológia: Párovanie a udržanie spojenia s dvoma telefónmi a príjem hovorov na oboch telefónoch

Frekvenčný rozsah mikrofónu: 100Hz 8KHz Citlivosť mikrofónu: -44 dBm ± 3 dB

Menič: 10 mm

Doba hovoru: až 8,5 hodín

Pohotovostná doba: až 130 hodín

Doba nabíjania: približne 2 hodiny

Nabíjací konektor: mikro-USB

Vlastnosti: akustická výstraha, monitorovanie stavu batérie na iOS, automobilová nabíjačka (1A) Názov zariadenia pre párovanie: Telur Vox 60 Rozmery

výrobku: 54 x 18 x 23,5mm

Hmotnosť: 11g

Rýchly začiatok

Slúchadlová súprava obsahuje nasledujúce časti s rozdielmi v závislosti na konkrétnom modeli:

1. Kontrolka LED (červená, zelená alebo modrá)
2. Multifunkčné tlačidlo MFB (s ikonou telefónu alebo napájania) / prepínač
3. Tlačidlo hlasitosti s označením "+" a "-" (niektoré modely nepodporujú)
4. Nabíjací konektor
5. Háčik za ucho
6. Mikrofón
7. Náušník

Pred použitím, slúchadlovú súpravu plne nabite.

Detaily, ako batériu nabíjať, nájdete v kapitole "Nabíjačka a batérie" v tomto manuáli.

Pre párovanie zvolte kompatibilný mobilný telefón alebo iné Bluetooth zariadenie. Detaily o párovaní nájdete v kapitole "Základné operácie".

Rada: V blízkosti slúchadlovej súpravy neuchovávajte kreditné karty a magnetické dátové nosiče; mohlo by dôjsť k vymazaniu uložených dát.

Základné operácie

Poznámka: krátke stlačenie = jedenkrát stlačte tlačidlo;

dvojnásobný stlačenie = 2x rýchlo stlačte tlačidlo;

dlhé stlačenie = tlačidlo stlačte a podržte na dobu dlhšiu ako je jedna sekunda.

Zapnutie a párovanie

1. Vo vypnutom stave dlho stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo MFB až začne červená a modrá LED kontrolka striedavo blikať, potom tlačidlo uvoľnite (súčasne sa ozve zvuk alebo hlasový tón) a slúchadlová súprava vstúpi do režimu párovania.

2. Vo vypnutom stave, stlačte multifunkčné tlačidlo MFB v okamihu, keď uvidíte modrú kontrolku blikať alebo začujete hlasové oznámenia "Power on, Pairing" (Zapnuté, párovanie), potom slúchadlová súprava vstúpi do režimu párovania automaticky.

3. Vo vypnutom stave, stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo MFB na 3 sekundy, slúchadlá sa zapnú.

Červená a modrá kontrolka synchronne trikrát zabliká, súčasne sa ozve oznámenie "Power On" (Zapnuté).

Potom červená a modrá kontrolka budú striedavo blikať a ozve sa oznámenie "Pairing" (Párovanie).

4. Ak je slúchadlová súprava vypnutá, posunutím prepínača hore ju zapnete. Ozve sa hlasové oznámenie "Power on" (zapnuté) a slúchadlá automaticky vstúpia do režimu párovania. Kontrolka bude striedavo červeno modro blikať. Slúchadlová súprava sa automaticky vypne po 180 sekundách, kedy vyprší čas párovania. Po vypršaní časového limitu sa na 2 sekundy rozsvieti červená kontrolka a vypnutie je sprevádzané hlasovým oznámením "shut down" (vypnuté).

Pripojenie:

Mobilný telefón zapnite a spustíte Bluetooth a v zozname zariadení vyhľadajte slúchadlovú súpravu pod názvom "Tellur Vox 60". Slúchadlá vyberte a ak je vyžadované, zadajte heslo 0000 (ak je verzia Bluetooth V2.1 alebo novšia, nie je nutné heslo zadávať), pre úspešné pripojenie vyberte služby slúchadlovej súpravy.

Prijatie hovoru:

Niektoré slúchadlové súpravy oznamujú prichádzajúci hovor tónom, vibráciami, zvukom bzučiaka, hlasovou výzvou alebo výzvou telefónneho čísla. Pre príjem hovoru stlačte multifunkčné tlačidlo MFB a vstúpte do režimu hovoru.

Odmietnutie hovoru:

Pri prichádzajúcom hovore dvakrát kliknite alebo dlho podržte multifunkčné tlačidlo MFB / Volume+ / Volume- a uvoľnite v okamihu, keď začujete bzučiak/ hlasovú výzvu. Slúchadlá hovor odmietnu.

Ukončenie hovoru:

V režime hovoru krátko stlačte multifunkčné tlačidlo MFB, tým hovor ukončíte.

Ovládanie hlasitosti:

Ak je Vaša slúchadlová súprava vybavená ovládačom hlasitosti, pri hovore krátko stlačte Volume+ pre zvýšenie hlasitosti alebo Volume- pre zníženie hlasitosti.

Prepínanie hovorov:

Pri hovore prostredníctvom Bluetooth slúchadlovej súpravy, dlho alebo dvakrát stlačte multifunkčné tlačidlo MFB, hovor prepnete do mobilného telefónu. Opakovaním tohto postupu prepnete hovor späť do Bluetooth slúchadlovej súpravy.

Vytočenie posledného volaného čísla:

V pohotovostnom režime dlho alebo dvakrát stlačte multifunkčné tlačidlo MFB, dôjde k vytočeniu posledného volaného čísla.

Hlasové vytáčanie:

V pohotovostnom režime, pre aktiváciu hlasového ovládania na telefóne, dvakrát stlačte multifunkčné tlačidlo MFB. Pre zrušenie hlasového ovládania opäť dvakrát stlačte tlačidlo MFB. (Túto funkciu musí podporovať mobilný telefón).

Viacbodové pripojenie:

1. Postupom párovania telefónu pripojte k slúchadlovej súprave telefón A, a slúchadlá vypnite. Slúchadlovú súpravu zapnite a zopakujte postup párovania s telefónom B a potom slúchadlá opäť vypnite. Nakoniec zapnite slúchadlovú súpravu bez toho, aby ste vstúpili do režimu párovania. Slúchadlová súprava sa automaticky prepojí s telefónom A a telefónom B. Teraz slúchadlová súprava môže prijímať prichádzajúce hovory

z telefónu A aj z telefónu B. (Niektoré slúchadlové súpravy túto funkciu nepodporujú).

2. Postupom párovania telefónu pripojte k slúchadlovej súprave telefón A, potom vypnite na telefóne A funkciu Bluetooth a súčasne slúchadlá vypnite. Slúchadlá zapnite a zopakujte proces párovania s telefónom B, potom na telefóne A zapnite funkciu Bluetooth. Telefón A sa automaticky pripojí k slúchadlovej súprave. (Telefón by mal byť vybavený funkciou automatického návratu).

Konferenčný hovor:

1. Ak počas hovoru príde ďalší hovor, raz stlačte multifunkčné tlačidlo MFB, tým ukončíte aktívny hovor A a prijmete hovor B; dlhým stlačením multifunkčného tlačidla MFB na 3 sekundy odmietnete hovor B a pokračujete v hovore A, ak chcete hovor B odmietnuť. Ak počas hovoru príde ďalší hovor, dvakrát stlačte multifunkčné tlačidlo MFB pre súčasné prepojenie hovoru A a hovoru B k obojsmernej komunikácii. Dlhým stlačením multifunkčného tlačidla na 1 sekundu podržíte aktívny hovor A a prijmete hovor B. Opäť stlačte tlačidlo MFB na 1 sekundu a obnovte hovor A. (Niektoré slúchadlové súpravy túto funkciu nepodporujú).

Obnova továrenského nastavenia

1. V režime párovania, kedy modrá kontrolka svieti alebo kedy červená a modrá kontrolka striedavo bliká, stlačte multifunkčné tlačidlo MFBV na 2 sekundy a uvoľnite, červená a modrá kontrolka začnú synchronne blikáť.
2. Ak sa slúchadlová súprava nabíja, stlačte tlačidlo Volume + alebo Volume- až modrá kontrolka 3 krát zabliká.

3. Ak sú slúchadlá v režime nabíjania, stlačte multifunkčné tlačidlo MFB až začne modrá alebo červená kontrolka blikať.
4. Slúchadlovú súpravu pripojte k nabíjačke a súčasne stlačte tlačidlo MFB a tlačidlo Volume- na 3 sekundy až purpurový indikátor raz blikne. (Niektoré slúchadlové súpravy túto funkciu nepodporujú)
5. Pri nabíjaní stlačte multifunkčné tlačidlo MFB na 5-10 sekúnd. Kontrolka tri krát zabliká a dôjde k obnoveniu továrenského (východiskového) nastavenia.

Vypnutie:

1. Ak je slúchadlová súprava zapnutá, dlho stlačte multifunkčné tlačidlo MFB až začne červená a modrá kontrolka súčasne blikať (súčasne s pípnutím alebo hlasovým oznámením) - slúchadlová súprava sa vypne.
2. Ak je slúchadlová súprava v akomkoľvek režime, prepnete prepínač smerom nadol, červená kontrolka sa rozsvieti na 2 sekundy a potom zhasne. Súčasne sa ozve hlasové oznámenie "Power off" (vypnuté).
3. Ak je slúchadlová súprava v akomkoľvek režime, dlho stlačte multifunkčné tlačidlo MFB na 5 sekúnd, červená kontrolka sa rozsvieti na 2 sekundy. Súčasne sa ozve hlasové oznámenie "Power off" (vypnuté).

Varovanie o strate signálu:

Ak sa vzdialite mimo dosah signálu, ozve sa hlasová výzva "Disconnected" (odpojené), a slúchadlá sa prepnú do režimu párovania s hlasovou výzvou "Pairing" (párovanie). (Niektoré slúchadlové súpravy túto funkciu nepodporujú).

Automatická obnova pripojenia:

Po zapnutí sa slúchadlová súprava pokúsi o automatickú obnovu pripojenia k predtým pripojeným mobilným telefónom. (Niektoré slúchadlové súpravy túto funkciu nepodporujú).

Nabíjačka a batérie

Pred použitím akejkoľvek nabíjačky pre nabíjanie slúchadlovej súpravy skontrolujte, či nabíjačka spĺňa všetky parametre. Odporúčané výstupné napätie nabíjačky je DC 5V +/- 0.25V, a dodávaný prúd 100 mA až 500 mA. Vysoké nabíjacie napätie môže poškodiť slúchadlovú súpravu.

Slúchadlová súprava je vybavená nevyberateľnou nabíjacou batériou. Zo slúchadiel sa nepokúšajte batériu demontovať; môžete tým spôsobiť zničenie slúchadiel. Ak slúchadlovú súpravu nebudete používať po dlhšie časové obdobie, uskladnite ju na dobre vetranom suchom mieste a každé dva mesiace batériu dobite.

1. Ak červená kontrolka bliká a ozýva sa tón indikujúci vybitú batériu, batéria v slúchadlách je vybitá. Ak aj napriek výstrahe budete slúchadlovú súpravu používať, môže sa automaticky vypnúť. Slúchadlá je nutné nabiť nabíjacím káblom pripojeným ku konektoru nabíjania na slúchadlách.
2. Nabíjačku pripojte k zásuvke sieťového napätia.
3. Červená kontrolka sa rozsvieti a slúchadlová súprava sa bude nabíjať. Ak sa slúchadlá nezačnú nabíjať, odpojte slúchadlovú súpravu od nabíjačky a potom ju opäť pripojte. Plné nabitie slúchadlovej súpravy trvá asi 2,5 hodiny. Po nabití batérie zhasne červená kontrolka a rozsvieti sa modrá. Nabíjačku odpojte od siete a od slúchadiel.

4. Plne nabitá batéria môže poskytnúť približne 4 hodiny hovoru alebo 120 hodín pohotovostného režimu. Skutočná doba hovoru a pohotovostná doba sa môžu líšiť v závislosti na rôznych mobilných telefónoch, nastaveniach, metódach použitia a na prostredí.

Riešenie problémov

Popis problému	Príčina	Riešenie
Funkcia zapnutia zlyhala	Batéria je vybitá 1. Doba podržania tlačidla MFB bola príliš krátka.	Pre nabíjanie použite nabíjačku 1. Dlho stlačte tlačidlo MFB.
	2. Prepínač nie je v správnej polohe.	2. Prepínač znova prepnite.
Funkcia nabíjania zlyhala	Nabíjací kábel nie je správne pripojený.	Kábel znovu pripojte.
Funkcia vypnutia zlyhala	V dôsledku nesprávnej operácie bola spôsobená chyba.	Pre nabíjanie a reset slúchadiel použite nabíjačku.
Slúchadlovú súpravu nie je možné nájsť alebo párovanie zlyhalo	Slúchadlová súprava nie je v režime párovania.	Povoľte slúchadlám vstup do režimu párovania.
	Funkcia Bluetooth v telefóne je v chybovom stave.	Reštartujte telefón a spustite párovanie znovu.



INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLOVANÍ

Symbol preškrtnutej nádoby na odpad na Vašom výrobku, batériách, brožúre alebo na obalovom materiáli Vás upozorňuje, že elektronické zariadenia a batérie musia byť na konci svojej životnosti likvidované oddelene; nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Je na zodpovednosti užívateľa likvidovať zariadenie prostredníctvom zberných dvorov alebo služieb, ktoré sa zaoberajú separáciou a likvidáciou elektrického a elektronického odpadu (WEEE) a batérií v zhode s miestnymi zákonmi. Správny zber a recyklácia Vášho vyslúžilého zariadenia pomáha zaistiť recykláciu EEE odpadu spôsobom, ktorý šetrí cenné materiály a chráni zdravie a životné prostredie. Nesprávna manipulácia, náhodné rozbitie, poškodenie alebo nesprávna recyklácia na konci životnosti zariadenia môže byť škodlivá pre zdravie a životné prostredie.



ABN Systems International

- Str. Marinariilor, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania
- 004021.223.09.95
- office@telur.com
office@abnsystems.ro
- www.telur.com