



**Kit auto handsfree Bluetooth,
CK-B1, negru**
Manual de utilizare
TLL622061

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes, positioned at the bottom of the page.

INTO YOUR FUTURE

Vă mulțumim că ați ales acest kit auto TELLUR Bluetooth CK-B1!

Este special conceput pentru a vă permite să conduceți în siguranță, asigurându-vă libertatea de a apela și de a răspunde la un apel atunci când sunteți la volan.

Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile înainte de instalare.

1. Încărcarea CK-B1

Asigurați-vă că setul auto Bluetooth CK-B1 este complet încărcat înainte de a începe să-l utilizați. Trebuie să îl încărcați cu cablul Micro USB (inclus). Când LED-ul clipește în verde, se încarcă. Atunci când indicatorul verde se oprește, este complet încărcat.

2. Pornirea CK-B1

Comutați butonul de alimentare din partea dreaptă pentru a porni / opri dispozitivul.

3. Pornire / oprire automată

Setul auto CK-B1 are incorporată funcția de pornire la vibrații. După ce îl împerechezi cu smartphone-ul, dispozitivul se oprește automat atunci când nu îl folosești timp de 5 minute sau te afli la mai mult de 10 metri distanță de dispozitiv. Pentru a porni dispozitivul din nou, deschide / închide ușa mașinii sau atinge setul auto.

Notă: dacă deconectați manual dispozitivul de la telefonul mobil, acesta nu se va reconecta automat la următoarea folosire.

4. Mai multe limbi

Acest difuzor reda informații vocale în limbile: engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, japoneză și chineză. Apăsăți lung butonul rotund mic din stânga (Buton MUTE) pentru a

comuta și selecta limba de funcționare dorită.

5. Asocierea CK-B1 cu primul telefon mobil
Când utilizați acest kit auto Bluetooth pentru prima dată, trebuie să îl asociați cu telefonul mobil.

a. Porniți setul auto Bluetooth CK-B1 și veți auzi mesajul vocal „power on-ready to pair” (pornit-gata de împerechere).

b. Activați funcția Bluetooth a telefonului dvs. mobil pentru a căuta numele de asociere „Tellur CK-B1”.

c. Selectați numele de conectare „Tellur CK-B1” din telefonul dvs. mobil și apăsați-l pentru a se asocia (unele telefoane mobile pot necesita introducerea parolei „0000”). După ce a fost asociat cu succes, veți auzi mesajul vocal „Connected” (conectat).

Note: Dacă nu a fost asociat cu succes pentru prima dată, vă rugăm să opriți / porniți dispozitivul (kit-ul) pentru a repeta pașii de mai sus pentru conectare.

6. Asocierea CK-B1 cu al doilea telefon mobil
Acest dispozitiv acceptă conectarea simultană a 2 telefoane mobile.

Vă rugăm să urmați pașii următori:

a) Deconectați primul telefon mobil de la CK-B1.

b) Asociați CK-B1 cu cel de-al doilea telefon mobil parcurgând pașii de la punctul 5.

c) Împerecheați primul telefon mobil cu CK-B1 prin apăsarea ultimei înregistrări de asociere pe telefon.

7. Răspundeți / respingeți apelul

7.1 În timp ce sună telefonul mobil, răspundeți la apel apăsând scurt butonul rotund din mijloc.

7.2 Respingeți apelul apăsând lung butonul

rotund din mijloc, timp de 1 ~ 2 secunde.
(Apăsare scurtă, dacă acționați dublu clic, nu funcționează).

8. Închideți un apel

Apăsați scurt butonul rotund din mijloc pentru a închide un apel. Apăsați scurt butonul rotund din stânga pentru a opri microfonul.(MUTE).

a) În cazul în care apelul telefonic este comutat la telefonul mobil, funcția „MUTE” nu va opri sunetul de la telefonul mobil.

b) În cazul în care apelul telefonic este dezactivat ca sunet (MUTE) pe setul auto CK-B1, celălalt apelant nu vă poate auzi.

9. Comutator apel telefonic

Apăsați lung butonul rotund din mijloc, timp de 1 ~ 2 secunde, pentru a comuta conversația între telefonul mobil și CK-B1 în timpul apelului.

10. Reapelează ultimul număr de telefon

Apăsând scurt butonul rotund din mijloc de două ori (dublu clic) când setul auto Bluetooth funcționează, puteți reapele ultimul număr de telefon.

11. Controlul volumului

Apăsați lung butonul de volum „+ / -” pe setul auto pentru a crește sau a reduce volumul.

12. Redarea muzicii

După conectarea cu dispozitivele dvs.

Bluetooth active, puteți reda muzică prin Bluetooth CK-B1.

- Apăsați lung butonul „+ / -” pentru a regla volumul; apăsați scurt butonul pentru piesa următoare sau anterioară;

- Apăsați butonul rotund din mijloc pentru a întrerupe / reda muzica.

13. Autoprotecție pentru energie redusă

Atunci când bateria este aproape de descăr-

care, setul auto Bluetooth va emite un mesaj vocal „Low battery”. Vă rugăm, încărcați complet dispozitivul înainte de a-l utiliza din nou.

14. Specificații tehnice

Bluetooth: 5.0 + EDR

Raza de actiune: Pana la 10 metri

Microfon: Da (accepta functia de apel in regim "hands-free")

Tehnologii apeluri "hands-free":

Reducere zgomot de fundal (CVC), anulare ecou

Tehnologie multipoint: Conectare simultana la doua telefoane, avand posibilitatea de a prelua apeluri de pe oricare dintre ele

Frecventa: 2.4GHz

Profile suportate: HSP,HFP,DSP,A2DP,AVRCP

Baterie: 3.7V 1000 mAh

Autonomie standby: 1000 ore

Autonomie vorbire: 16 ore

Timp incarcare: 3 ore

Incarcare: Micro-USB

Putere difuzor: 2W

Control volum: Da

Pornire/oprire automata: Da

Alte functii: Suport control asistenti vocali

Culori disponibile: Negru

Pachetul include: Car Kit Bluetooth CK-B1

Cablu incarcare

Manual utilizare

Certificat de garantie

Dimensiuni produs: 10.9cm x 6.7cm x 2cm

Greutate produs: 100g

Informații privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) - (Anexa a manualului de utilizare)



Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane, în cazul în care nu sunt colectate separat.

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) și este marcat cu un simbol de clasificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), reprezentat grafic în imaginea alăturată.

Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și că ele fac obiectul unei colectări separate.

Având în vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, vă recomandăm să aveți în vedere următoarele:

- Materialele și componentele folosite la construcția acestui produs sunt materiale de înaltă calitate, care pot fi refolosite și reciclate.
- Nu aruncați produsul împreună cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfârșitul duratei de exploatare.
- Transportați-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice unde va fi preluat în mod gratuit.
- Vă rugăm să luați legătura cu autoritățile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizați pentru colectarea DEEE.



Declaratie de conformitate

Noi, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., Bucuresti, Sector 1, strada Marinariilor, nr. 31, in calitate de producator, declaram pe propria noastra raspundere ca produsul:

Descriere Produs: Set/kit auto handsfree Bluetooth, CK-B1, negru

Marca: Tellur

Cod produs: TLL622061

Nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu are impact negativ asupra mediului si corespunde standardelor inscrise in declaratiile de conformitate ale fabricantului.

Produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si/sau alte documente normative:

RED – 2014/53/EU

Standarde aplicate:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 55032:2015

EN 55035:2017

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

RoHS – 2011/65/EU

Produsul are marca CE, aplicata in 2019

Nume: George Barbu

Functie: General manager

Locul si Data redactarii: Bucuresti, 26-11-2019

Signed:

