



**Kit per auto handsfree Bluetooth  
CK-B1, nero  
Manuale di uso  
TLL622061**

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes, positioned at the bottom of the page.

**INTO YOUR FUTURE**

Grazie per aver scelto questo kit per auto  
TELLUR Bluetooth CK-B1!

È stato progettato appositamente per consentirvi di guidare in sicurezza, dandovi la libertà di chiamare e rispondere a una chiamata quando siete al volante.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione.

### **1.Caricamento CK-B1**

Assicurarsi che il kit Bluetooth per auto CK-B1 sia completamente carico prima di iniziare a utilizzarlo. È necessario caricarlo con il cavo Micro USB (incluso). Quando il LED lampeggia in verde, si sta caricando. Quando l'indicatore verde si spegne, la carica è completa.

### **2.Accendere il CK-B1**

Spostare il pulsante di alimentazione a destra per accendere / spegnere il dispositivo.

### **3.Accensione / spegnimento automatico**

Il kit per auto CK-B1 è dotato di una funzione di accensione a vibrazione integrata. Una volta accoppiato allo smartphone, il dispositivo si spegne automaticamente quando non lo si utilizza per 5 minuti o quando ci si trova a più di 10 metri di distanza dal dispositivo. Per riaccendere il dispositivo, aprire / chiudere la portiera dell'auto o toccare il kit per auto.

Nota: se si scollega manualmente il dispositivo dal cellulare, esso non si ricollegherà automaticamente al successivo utilizzo.

### **4.Altre lingue**

Questo diffusore riproduce informazioni vocali nelle lingue: inglese, tedesco, francese,

italiano, spagnolo, giapponese e cinese.

Premere a lungo il piccolo pulsante rotondo a sinistra (Pulsante MUTE) per passare e selezionare la lingua di funzionamento desiderata.

## **5. Associare il CK-B1 con il primo cellulare**

Quando si utilizza questo kit per auto Bluetooth per la prima volta, è necessario associarlo con il cellulare.

a. Accendere il kit per auto Bluetooth CK-B1 e sentirete il messaggio vocale "power on-ready to pair" (acceso-pronto per l'accoppiamento).

b. Attivare la funzione Bluetooth del vostro cellulare per cercare il nome dell'accoppiamento "Tellur CK-B1".

c. Selezionare il nome di connessione "Tellur CK-B1" dal vostro cellulare e premere per associarlo (alcuni cellulari potrebbero richiedere di inserire la password "0000").

Dopo averlo associato correttamente, si sentirà il messaggio vocale "Connected" (collegato).

Note: Se non verrà associato correttamente per la prima volta, pregasi di spegnere / accendere il dispositivo (kit) e ripetere i passaggi sopra descritti per la connessione.

## **6. Associare il CK-B1 ad un secondo cellulare**

Questo dispositivo supporta la connessione simultanea di 2 cellulari.

Pregasi di seguire i seguenti passaggi:

a. Scollegare il primo cellulare dal CK-B1.

b. Associare il CK-B1 al secondo cellulare seguendo i passaggi del punto 5.

c. Accoppiare il primo cellulare al CK-B1

premendo l'ultima registrazione di associazione sul cellulare.

## **7. Rispondere / rifiutare la chiamata**

7.1 Mentre il cellulare squilla, rispondere alla chiamata premendo brevemente il pulsante rotondo al centro.

7.2 Rifiutare la chiamata premendo a lungo il pulsante rotondo al centro per 1 ~ 2 secondi. (Premere brevemente, se si fa doppio clic non funziona).

## **8. Terminare una chiamata**

Premere brevemente il pulsante rotondo al centro per terminare una chiamata. Premere brevemente il pulsante rotondo a sinistra per interrompere il microfono (MUTE).

a. Se la chiamata è passata al cellulare, la funzione "MUTE" non disattiva l'audio del cellulare.

b. Se la chiamata è disattivata come audio (MUTE) sul kit per auto CK-B1, l'interlocutore non può sentirla.

## **9. Passaggio della chiamata**

Premere a lungo il pulsante rotondo al centro per 1~2 secondi per passare la conversazione tra il cellulare e il CK-B1 durante la chiamata.

## **10. Richiamare l'ultimo numero di telefono**

Premendo due volte il pulsante rotondo al centro (doppio clic) quando il kit per auto Bluetooth è in funzione, è possibile richiamare l'ultimo numero di telefono.

## **11. Controllo del volume**

Premere a lungo il pulsante del volume "+ / -"



sul kit per auto per aumentare o diminuire il volume.

## **12. Riproduzione della musica**

Dopo la connessione con i vostri dispositivi Bluetooth attivi, è possibile riprodurre la musica tramite Bluetooth CK-B1.

- Premere a lungo il pulsante “+ / -” per regolare il volume; premere brevemente il pulsante per il brano successivo o precedente;
- Premere il pulsante rotondo al centro per interrompere / riprodurre la musica.

## **13. Autoprotezione per bassa potenza**

Quando la batteria è quasi scarica, il kit per auto Bluetooth emetterà un messaggio vocale “Low battery”. Pregasi di caricare completamente il dispositivo prima di riutilizzarlo.

## Specifiche tecniche

Bluetooth: 5.0 + EDR

Raggio di azione: Fino a 10 metri

Microfono: Sì (accetta la funzione di chiamata in regime "hands-free")

Tecnologie per chiamate "hands-free":

Riduzione del rumore di fondo (CVC),  
cancellazione dell'eco

Tecnologia multipunto: Connessione  
simultanea a due cellulari, con la possibilità  
di rispondere alle chiamate da entrambi i  
cellulari

Frequenza: 2.4GHz

Profili supportati: HSP,HFP,D-

SP,A2DP,AVRCP Batteria: 3.7V 1000 mAh

Autonomia standby: 1000 ore

Autonomia parlare: 16 ore

Tempo caricamento: 3 ore

Caricamento: Micro-USB

Potenza del diffusore 2W

Controllo del volume: Sì

Accensione/spegnimento automatico: Sì

Altre funzioni: Supporto controllo assistenti  
vocali

Colori disponibili: Nero

Il pacchetto include: Kit per auto Bluetooth  
CK-B1 Cavo di ricarica

Manuale di uso Certificato di garanzia

Dimensioni del prodotto: 10.9cmx6.7cmx2cm

Peso del prodotto: 100g

## Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio



Il simbolo del cassonetto barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione ricorda che tutti i prodotti elettronici e le batterie che tutti i prodotti elettronici e le batterie devono essere portati nei punti di raccolta differenziata al termine della loro vita utile; non devono essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

È responsabilità dell'utente smaltire l'apparecchiatura utilizzando un punto di raccolta o un servizio designato per il riciclaggio separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle batterie, in conformità alle leggi locali.

La raccolta e il riciclaggio corretti dell'apparecchiatura contribuiscono a garantire che i rifiuti di AEE siano riciclati in modo da preservare i materiali preziosi e proteggere la salute umana e l'ambiente.