



Casti bluetooth Pluto

TLL511201-Manual de utilizare

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers, some with lit windows, set against a light background.

INTO YOUR FUTURE

Multumim ca ai ales sa folosesti un produs Tellur. Castile Bluetooth Pluto au un design modern, functii multiple si compatibilitate ridicata – asigurandu-ti libertatea pentru a purta conversatii telefonice si a asculta muzica. Este o excelenta optiune pentru birou, calatorii si masina.

Tehnologie Bluetooth fara fir :

Tehnologia Bluetooth fara fir permite conectarea castilor cu dispozitive de comunicare compatibile, fara folosirea cablurilor. Conexiunea Bluetooth fara fir se poate face la o distanta de pana la 10 metri. Conexiunea Bluetooth fara fir poate suferi interferente din cauza obstacolelor (ex: pereti) sau a altor dispozitive electronice.

Pornire rapida

Castile Bluetooth Pluto au urmatoarele componente:



1. corpul suportului din jurul gatului este fabricat din TPU
2. Partea stanga metalica a suportului
3. Partea dreapta metalica a suportului
4. Capac de acoperire dreapta
5. Capac de acoperire stanga
6. Suport prindere cablu
7. Buton multifunctional
8. Inel metalic
9. Microfon
10. Casca
11. Suport magnetic stanga
12. Suport magnetic dreapta

Inainte de utilizare este necesara incarcarea completa a castilor. Pentru detalii despre incarcarea castilor, vezi capitolul “Incarcare & Baterie” din acest manual. Selecteaza telefonul mobil compatibil cu aceste casti sau orice alt dispozitiv Bluetooth pentru conectare. Pentru detalii de conectare intre dispozitive vezi “Operatii functionale”.

Recomandari: tine castile la distanta de cardurile bancare sau alte dispozitive magnetice de stocare – informatia pastrata poate fi pierduta din cauza demagnetizarii.

Castile Bluetooth Pluto au urmatoarele functii:

- Casti Bluetooth stereo care incorporeaza sistem auditiv stereophonic si suport de sustinere in jurul gatului
- Sistem magnetic al castilor pentru o experienta de folosire placuta si usoara
- Functie de vibratie inclusa asigura notificarea apelurilor primite
- Preluarea apelului se poate face prin apasarea oricarui buton
- Dezactivare microfon in timpul apelului
- Sunet de inalta calitate
- Posibilitatea de a te conecta la 2 dispozitive in acelasi timp prin Bluetooth
- Formarea ultimului numar apelat
- Afisaj baterie

Conectare

1. Avand castile oprite, apasa pentru o secunda butonul multifunctional. Vei auzi sunetul "Power On, Pairing" si un semnal sonor. Castile sunt acum pornite si vor intra automat in modul de conectare –lumina rosie si albastra va alterna.

2. Deschide aplicatia Bluetooth de pe telefonul mobil si cauta castile Pluto

3. Gaseste castile Pluto si conecteaza-le.

Operatii functionale

- Pornirea conectarii:

Avand castile oprite, apasa timp de o secunda, butonul multifunctional. Vei auzi alerta vocala "Power on, pairing" si un semnal sonor. Castile

sunt pornite si vor intra automat in modul de conectare. Castile se vor opri automat dupa o perioada de 180 secunde, in care au fost in modul conectare, dar nu au fost conectate la niciun dispozitiv. Parola 0000 va trebui introdusa la conectarea cu telefoanele mobile care au o versiune mai veche de V2.1



- Conectarea:

Atunci cand conectarea intre dispozitive este facuta vei auzi alerta vocala "Pairing successful, connected".

- Primirea apelului:

Apasa scurt butonul multifunctional pentru acceptarea apelului primit

- Respingerea apelului:

Apasa butonul multifunctional timp de o secunda pentru a respinge apelul. Vei auzi alerta vocala "Call rejected".

Transferarea apelului:

Daca in timpul apelului primesti o alerta vocala, apasa butonul multifunctional timp de o secunda pentru a accepta ultimul apel primit si apasa inca odata butonul multifunctional timp de o secunda pentru transferarea apelului pe telefonul mobil

- Dezactivarea microfonului in timpul apelului/ schimbarea:

In timpul apelului apasa simultan, pentru o perioada scurta de timp, butoanele volume + si volume – . Vei auzi alerta vocala “ Mute on”. Apasa din nou si vei auzi alerta vocala “Mute off”.

- Acceptarea apelului:

Atunci cand primesti un apel vei primi o alerta vocala “Incoming call”. Apasa pe oricare dintre butoane. Vei auzi un semnal sonor.

- Formarea ultimului numar apelat:

Apasa de doua ori butonul multifunctional pentru formarea ultimului numar apelat. Vei auzi o alerta vocala “Re-dialling”.

- Pronirea muzicii/Pauza:

Apasa odata pe butonul multifunctional pentru a porni muzica si apasa inca odata pentru a o opri.

- Cresterea volumului:

De fiecare data cand apesi butonul volume +, nivelul volumului creste. Vei auzi

alerta vocala "Volume maximum" cand sunetul va atinge volumul maxim.

- Scaderea volumului:

De fiecare data cand apesi butonul volume -, nivelul volumului scade. Vei auzi un semnal sonor. Cand volumul minim este atins vei auzi un nou semnal sonor.

- Melodia anterioara:

In timp ce asculți muzica apasa timp de o secunda butonul volume - pentru a trece la melodia anterioara.

- Melodia urmatoare:

In timp ce asculți muzica apasa timp de o secunda butonul volume + pentru a trece la melodia urmatoare.

- Gestionarea a doua apeluri:

Daca primești un nou apel telefonic (B) in timp ce esti deja angajat intr-o convorbire (A), apasa butonul multifunctional pentru a prelua apelul B si a inchide convorbirea (A). Apasa de doua ori butonul multifunctional in cazul in care vrei sa pui in asteptare convorbirea (A) si sa raspunzi la apelul (B), si apasa inca odata de doua ori butonul multifunctional pentru a schimba apelurile intre ele (B) cu (A). Apasa butonul multifunctional sa inchizi convorbirea si sa preiei apelul in asteptare.

- Afisaj baterie iOS:

Dupa conectarea cu success la un dispozitiv Apple, aceasta va afisa nivelul

bateriei castilor Bluetooth Pluto.

- **Oprirea:**

Apasa butonul multifunctional timp de cinci secunde pana indicatorul de lumina este rosu si apoi se stinge, insotit de alerta vocala "Power off".

- **Pornirea/oprirea controlului vocal:**

Apasa butonul multifunctional timp de o secunda pentru a porni controlul vocal. Vei auzi un semnal sonor. Apasa din nou timp de o secunda butonul multifunctional pentru a opri controlul vocal.

- **Functia de conectare multipla de pana la 2 dispozitive:**

Apasa butonul multifunctional pentru a porni castile. Cand lumina alterneaza rosu-albastru elibereaza butonul.

Castile se afla acum in modul conectare. Conecteaza telefonul mobil A la casti. Cand conectarea este facuta, inchide functia Bluetooth a telefonului mobil A. Reporneste din nou castile pentru a le pune in modul conectare. Conecteaza telefonul mobil B la casti. Cand conectarea este facuta, reporneste functia Bluetooth a telefonului mobil A. Castile se vor conecta automat si la telefonul A (acesta trebuie sa detina functia de reconectare automata) sau acceseaza optiunea Bluetooth a telefonului mobil A si conecteaza-l cu castile.

- **Revenirea la setarile din fabrica:**

In timp ce incarci castile apasa simultan pe butonul multifunctional si volume +, timp de trei secunde. Indicatorul mov va alumina de trei ori cand setarile din fabrica au

fost setate .

- Indicarea nivelului bateriei:

In modul de stand-by apasa scurt pe volum + sau pe volum -. Nivelul de incarcare al bateriei va fi mentionat in casti.

- Incarcator & baterie

Inainte de folosirea incarcatorului asigura-te ca acesta corespunde cerintelor. Iesirea recomandata a incarcatorului este de DC 5V+/-0.25V si curentul din priza recomandat este de 100 mA pana la 500 mA. Tensiunea de incarcare excesiva poate deteriora castile.

Atentie: Se recomanda folosirea incarcatorului cu specificatiile de mai sus. Alte incarcatoare pot afecta garantia produsului si pot fi periculoase. Cablul din ambalaj se conecteaza la un incarcator certificat CCC sau la un calculator pentru a incarca produsul.

- Incarcarea bateriei

Castile au bateria incorporata si nu poate fi inlaturata. Nu incerca sa scoti bateria din casti, vei strica produsul. Daca nu folosesti castile in mod current, pastreaza-le intr-un loc uscat si bine aerisit si incarca-le odata la doua luni

1. Daca indicatorul rosu lumineaza intermitent cu un semnal sonor, inseamna ca bateria castilor este consumata. Daca sunt lasate pornite, castile se vor opri automat atunci cand bateria este epuizata. In acest caz, va trebui sa reincarci

castile conectand cablul inclus la portul de incarcare al castilor.

2. Conecteaza incarcatorul la o sursa de alimentare AC.

3. Indicatorul rosu se aprinde atunci cand castile se incarca. Daca incarcarea castilor nu incepe atunci cand ati conectat cablul de incarcare, verificati ca ati conectat bine cablul de incarcare. Incarcarea completa a castilor dureaza in jur de doua ore. Indicatorul rosu se va stinge, iar indicatorul albastru se va aprinde cand bateria este complet incarcata. Atunci, poti deconecta incarcatorul de la casti.

4. Bateria incarcata complet asigura aproximativ 8 ore de convorbire si 220 ore de stand-by. Timpul de vorbire si stand-by poate varia in functie de telefonul mobil, setari, mod de folosire si mediul inconjurator

Situatii uzuale

Descrierea situatiei	Cauza	Solutia
Castile nu pornesc	Baterie consumata	Foloseste incarcatorul pentru o incarcare completa a castilor
	Butonul de deschidere nu a fost apasat corespunzator si pentru suficient timp.	Apasa si mentine apasat butonul de pornire
Castile nu se incarca	Cablul de incarcare nu este conectat corespunzator	Reconecteaza cablul de conectare
Castile nu se opresc	Programul castilor are o eroare din cauza operarii incorecte	Foloseste cablul pentru incarcare si reseteaza castile
In aplicatia Bluetooth nu se afiseaza castile/ conectarea esueaza.	Castile nu au intrat in modul de conectare	Activeaza modul de conectare al castilor
	Aplicatiei Bluetooth a telefonului mobil are o eroare	Opreste si reporneste telefonul pentru a putea face conexiunea cu aceste casti.